



Flash
Telecom

Grandstream

Conectar tu GXP1450 a tu red

Conecta su GXP1450 al router mediante el cable Ethernet incluido.

Una vez que se completó, conecta el adaptador de CA al teléfono, el otro extremo a una toma de corriente disponible.

Acceso a la configuración de su web

Una vez que hayas encendido el dispositivo además de esperar 60 segundos para GXP1450 para arrancar plenamente. En la pantalla LCD del teléfono, justo debajo de donde dice " Grandstream " deberías ver la dirección IP del dispositivo que será en el siguiente formato:

" 192.168.1.10 «. Ten en cuenta que las cifras reales que se ven lo más probable es que sea diferente. En el ordenador abre un navegador web como Chrome, Firefox , Internet Explorer o Safari, y escribe la dirección IP que ves en tu pantalla LCD de teléfonos en la barra de direcciones (el mismo lugar donde se introduce direcciones web).

Flash Telecom 

Llámanos gratis

800 00 77 66

Visita nuestra web

flashtelecom.es



Flash
Telecom

Grandstream

Inicio de sesión en el GXP1450
Ahora deberías ver una página que tiene este aspecto:



Flash Telecom 

Llámanos gratis

800 00 77 66

Visita nuestra web

flashtelecom.es



Flash
Telecom

Grandstream

Introduce la contraseña del GXP1450 en el campo "Contraseña" que se muestra, de forma predeterminada esta contraseña debe ser "admin" (sin las comillas).

Una vez que se ha identificado, debería ver una página parecida

Grandstream
Innovative IP Voice & Video

GXP1450 Executive IP Phone
Device Configuration

Status Settings **Accounts**

ACCOUNT 1 | ACCOUNT 2 Software Version: 1.0.1.66

ACCOUNT 1

Account Active: No Yes

Account Name:
(e.g., MyCompany)

SIP Server:
(e.g., sip.mycompany.com, or IP address)

Secondary SIP Server:
(e.g., sip.mycompany.com, or IP address)

Outbound Proxy:
(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address)

SIP User ID:
the user part of an SIP address

Authenticate ID:
can be same or different from SIP UserID

Authenticate Password:
(not displayed for security protection)

Name:
(optional, e.g., John Doe)

SIP User ID:
the user part of an SIP address

Authenticate ID:
can be same or different from SIP UserID

Check Domain Certificates:
When set to Yes/Enabled, we will check the domain certificate as defined in RFC5922

Flash Telecom

Llámanos gratis
800 00 77 66

Visita nuestra web
flashtelecom.es



Flash
Telecom

Grandstream

Configuración de su cuenta Flash Telecom.

Ahora vamos a configurar una de las líneas en el GXP1450 para trabajar con tu cuenta

Flash Telecom

ACCOUNT NAME: el número que has contratado con nosotros

SIP SERVER: sip.fmeuropa.com

SIP USER ID: el usuario que te hemos enviado

AUTHENTICATE ID: el usuario que te hemos enviado

AUTHENTICATE PASSWORD: el password que te hemos enviado

NAME: el usuario que te hemos enviado

Grandstream
Innovative IP Voice & Video

GXP1450 Executive IP Phone
Device Configuration

Status Settings **Accounts**

ACCOUNT 1 | ACCOUNT 2 Software Version: 1.0.1.66

ACCOUNT 1

Account Active: No Yes

Account Name:
(e.g., MyCompany)

SIP Server:
(e.g., sip.mycompany.com, or IP address)

Secondary SIP Server:
(e.g., sip.mycompany.com, or IP address)

Outbound Proxy:
(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address)

SIP User ID:
the user part of an SIP address

Authenticate ID:
can be same or different from SIP UserID

Authenticate Password:
(not displayed for security protection)

Name:
(optional, e.g., John Doe)

SIP User ID:
the user part of an SIP address

Authenticate ID:
can be same or different from
SIP UserID

Check Domain Certificates:
When set to Yes/Enabled, we
will check the domain certificate
as defined in RFC5922

Flash Telecom

Llámanos gratis

800 00 77 66

Visita nuestra web

flashtelecom.es